

Generador EG1000

Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX80D - 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	79,7 cm ³
Potencia Neta	1,6 Hp a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Generador

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima C.A.	0,85 KVA
Potencia Nominal C.A.	0,75 KVA
Salida de C.C.	No
Uso Continuo	6,4 hs.
Nivel de ruido	89 dB(A)

Dimensiones

Ancho	352 mm
Largo	404 mm
Alto	431 mm
Peso en seco	27,4 Kg.

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	3,6 lts.
Consumo Especifico de Combustible	0,56 lts/hr a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,36 lts.
Eco Throttle	No
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si (sin indicador)
Regulador de voltaje	Capacitivo
Voltmetro	No
Interruptor térmico C.A.	Si
Interruptor térmico C.C.	No